FZ-B2D Mark II Linux: Problemas y soluciones (Si las hay)

Driver de audio falla

El driver de audio que carga Antix por defecto en las tablets con CherryTrail (en este caso el Intel Atom X5-z8550) tiende a fallar, resultando en cuelgues en el audio y pitidos, entre otras cosas, tras investigar un tiempo me he encontrado con que la solución a este problema es la siguiente:

Creamos el archivo alsa-base.conf en /etc/modprobe.d con el comando:

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

y dentro del archivo colocamos lo siguiente:

options snd-intel-dspcfg dsp_driver=2

Webcams no funcionales

En este caso el problema se debe a que el kernel de linux no soporta webcams en la arquitectura Cherry Trail hasta su versión 6.5 y muchas distros de linux actualmente se encuentra en los kernels 5.1 y 6.1. Para solucionar este problema hay que asegurarse de que nuestra distro esté usando el kernel 6.5 o superior.

Bluetooth No funciona

Se ha probado isenkram, que es un software que sugiere paquetes que podrían servir para el sistema y da la opción de instalarlos. Se ejecuta el comando isenkram-pkginstall y da una lista de posibles drivers útiles, en este caso ha sugerido un driver bluetooth de realtek que se ha instalado, pero no ha solucionado nada.

Modem Sierra Wireless EM7305 No Funciona En mi caso lo he solucionado instalando lo siguiente:

Sudo apt **install** libmbim-utils gir1.2-mbim-1.0

From:

http://knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=fz-b2 linux&rev=1731606451

Last update: 2024/11/14 17:47



http://knoppia.net/ Printed on 2025/11/29 11:42