## FZ-B2D Mark II Linux: Problemas y soluciones (Si las hay)

## Driver de audio falla

El driver de audio que carga Antix por defecto en las tablets con CherryTrail (en este caso el Intel Atom X5-z8550) tiende a fallar, resultando en cuelgues en el audio y pitidos, entre otras cosas, tras investigar un tiempo me he encontrado con que la solución a este problema es la siguiente:

Creamos el archivo alsa-base.conf en /etc/modprobe.d con el comando:

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

y dentro del archivo colocamos lo siguiente:

options snd-intel-dspcfg dsp\_driver=2

## Webcams no funcionales

En este caso el problema se debe a que el kernel de linux no soporta webcams en la arquitectura Cherry Trail hasta su versión 6.5 y muchas distros de linux actualmente se encuentra en los kernels 5.1 y 6.1. Para solucionar este problema hay que asegurarse de que nuestra distro esté usando el kernel 6.5 o superior.

## **Bluetooth No funciona**

Se ha probado isenkram, que es un software que sugiere paquetes que podrían servir para el sistema y da la opción de instalarlos. Se ejecuta el comando isenkram-pkginstall y da una lista de posibles drivers útiles, en este caso ha sugerido un driver bluetooth de realtek que se ha instalado, pero no ha solucionado nada.

From:

http://knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=fz-b2\_linux&rev=1731603121

Last update: 2024/11/14 16:52

