

FZ-B2D Mark II Linux: Problemas y soluciones (Si las hay)

Driver de audio falla

El driver de audio que carga Antix por defecto en las tablets con CherryTrail (en este caso el Intel Atom X5-z8550) tiende a fallar, resultando en cuelgues en el audio y pitidos, entre otras cosas, tras investigar un tiempo me he encontrado con que la solución a este problema es la siguiente:

Creamos el archivo `alsa-base.conf` en `/etc/modprobe.d` con el comando:

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

y dentro del archivo colocamos lo siguiente:

```
options snd-intel-dspcfg dsp_driver=2
```

Webcams no funcionales

En este caso el problema se debe a que el kernel de linux no soporta webcams en la arquitectura Cherry Trail hasta su versión 6.5 y muchas distros de linux actualmente se encuentra en los kernels 5.1 y 6.1. Para solucionar este problema hay que asegurarse de que nuestra distro esté usando el kernel 6.5 o superior.

From:

<https://knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

https://knoppia.net/doku.php?id=fz-b2_linux&rev=1731424399

Last update: **2024/11/12 15:13**

